



TP-Link Tapo C110 Camara de Seguridad WiFi Ultra HD - Vision Nocturna - Deteccion de Movimiento - Modo Privado

Precio (con IVA): 29,04 €

Precio (sin IVA): 24,00 €

EAN: 4897098682760

Referencia: TAPO C110

MPN: MCH197601

Marca: TP-LINK

Cámara de vigilancia Wi-Fi inteligente con detección de movimiento y visión nocturna.

Características:

- Calidad Ultra alta definición. Graba videos nítidos con resolución 3MP.
- Visión nocturna. Calidad de imagen nítido hasta 9 metros de distancia.
- Detección de movimiento y notificaciones. Si la cámara detecta movimiento envía una notificación al móvil.
- Alarma con luz y sonido. Vigilancia activa. La cámara activa las señales de luz y sonido al detectar un comportamiento sospechoso.
- Sonido bidireccional. Permite la comunicación a través del micrófono y altavoz integrados en la cámara.
- Almacenamiento seguro. Guarda hasta 256 GB en tarjeta microSD, equivalente a hasta 512 horas / 21 días de grabación.
- Fácil Configuración y Control. Rápido y sencillo a través de la App gratuita Tapo.

Especificaciones: Cámara:

Sensor de Imagen: 1/2.8''

Resolución: 3MP [2304 x 1296]

Lentes: F/NO: 2,0, longitud focal: 3,3 mm

Visión nocturna: LED IR de 850 nm (hasta 30 pies)

Red:

- Seguridad: Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS
- Ratio inalámbrico: 11 Mbps (802.11 b), 54 Mbps (802.11 g), 72.2Mbps (802.11n)
- Frecuencia: 2.4 GHz
- Seguridad Inalámbrica: WPA, WPA2-PSK

Notificaciones:

- Notificación de entrada: Detección de movimiento
- Notificación de salida: Envío de notificación

Video:

- Compresión de video: H.264
- Vídeo transmitido en vivo: 3MP

Audio:

- Comunicación de Audio: Audio bidireccional
- Entrada y salida de audio: Micrófono y altavoz

Sistema:

- Certificación reglamentaria: CE, NCC
- Requisitos del sistema: iOS 10+, Android 5.0+

Ambiente:

- Temperatura de funcionamiento: 0-40 °C (32-104 °F)
- Temperatura de almacenamiento: -40-70 °C (-40-158 °F)
- Humedad de funcionamiento: 10-90% RH sin condensación
- Humedad de almacenamiento: 5-90% RH sin condensación

Hardware:

- Botón: Botón a valores de fábrica
- Indicador LED: LED del sistema
- Entrada del adaptador: 100-240V, AC, 50/60 Hz, 0.3 A
- Salida del adaptador: 9.0 V / 0.6 A

Dimensiones:

- Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 2.7 x 2.1 x 3.9 in (67.6 x 54.8 x 98.9 mm)
-

Galería de Imágenes

