

## Cargador de Portátil Fonestar AD-2436/ 36W/ Manual/ 7 Conectores/ Voltaje 100-240V

**Precio (con IVA):** 16,61 €

**Precio (sin IVA):** 13,73 €

**EAN:** 8422521018562

**Referencia:** AD-2436

**MPN:** DPS106220

**Marca:** FONESTAR



Adaptador CA/CC con voltaje seleccionable y 7 conectores intercambiables, compatibles con las conexiones CC más comunes.

Alimentador con circuito conmutado de bajo consumo en reposo. Alta eficiencia energética.

Funcionamiento seguro con protección contra cortocircuitos, sobrecarga, sobrecorriente y sobretensión.

Alimenta tus dispositivos de una forma segura y eficiente. Para aparatos con alimentación de 9 a 24 V CC, y consumo máximo de 2 A o 36 W. Compatible con muchos aparatos electrónicos domésticos, como altavoces, tiras de luces LED, monitores, etc.

## Especificaciones

### General

Tipo: adaptador de corriente AC-DC

Voltaje de salida: selección manual de 9 V a 24 V

Potencia máxima: 36 W

Corriente máxima: 2 A

Ajustes de voltaje: 7 niveles seleccionables

Polaridad: reversible

Indicador: LED de encendido

Tecnología: circuito conmutado de alta eficiencia energética

Consumo en reposo: máximo 0.1 W

### Entrada y salida de energía

Entrada: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1 A máximo

Salida 9 V: 2 A, 18 W

Salida 12 V: 2 A, 24 W

---

Salida 13.5 V: 2 A, 27 W

Salida 15 V: 2 A, 30 W

Salida 18 V: 2 A, 36 W

Salida 20 V: 1.5 A, 30 W

Salida 24 V: 1.5 A, 36 W

### Conectividad

Conectores incluidos: 7 conectores intercambiables

Dimensiones de conectores: 5.5 x 2.5 mm, 5 x 2.1 mm, 4.8 x 1.7 mm, 4 x 1.7 mm, 3.5 x 1.35 mm, 2.35 x 0.7 mm, jack 3.5 mm

### Protecciones

Sistemas de protección: cortocircuito, sobrecarga, sobrecorriente y sobretensión

### Cable

Cable AC: 0.5 m

Cable DC: 1.2 m

### Dimensiones y peso

Dimensiones: 5 x 3.5 x 11 cm

Peso: 0.21 kg

### Precios por cantidad

Cantidad desde	Precio sin IVA	Precio con IVA
2	13,04 €	15,78 €

---

### Galería de Imágenes

